
Barra equipotenziale Ex senza scintille di innesco per ambienti Ex, zone 1/21, 2/22

PAS EX R (472498)





Dimensioni

Adattatore per barra equipotenziale Ex senza scintille di innesco per il collegamento di un conduttore a sezione tonda. Utilizzo nelle zone con pericolo di esplosione Zona Ex 1 e 2 (gas, vapori, nebbia) fino al gruppo di esplosione IIC nonché Zona Ex 21 e 22 (polveri). L'impiego è ammesso in ambienti sia interni che esterni.

Tipo	**PAS EX R**
Art.	**472498**
Materiale viti	**INOX**
Materiale grova	**INOX**
Materiale adattatore Td	**INOX**
Materiale cavallotto	**INOX**
Materiale n.	1.4301 / 1.4303
Viti	M10 x 40 mm
Versione viti	con grova
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) acciaio inox (V4A) Ø 10 mm	NExIIC 50 kA (senza scintille di innesco) T4 75 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Fe/tZn Ø10 mm	2HExIIC 75 kA (senza scintille di innesco) T4 H 100 kA
Max corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC / 5 s) acciaio inox (V4A) Ø 10 mm	650 A / T4
Max corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC / 5 s) Fe/tZn Ø10 mm	1000 A / T4
Max temperatura superficiale T4	135 °C

Masterdata	
Peso netto	756 g/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364476042
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Avvertenza: Assenza di scintille di innesco garantita solo in combinazione con barra equipotenziale Ex ...!

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento