DRC LC M1+ (910 655)

- Per la verifica rapida di scaricatori con LifeCheck RFID
- Palmare, facile da trasportare e da utilizzare
- Adattatori specifici per i vari paesi per l'alimentatore di ricarica dalla rete elettrica



Apparecchio portatile con sensore LifeCheck per un impiego flessibile. Per la verifica semplice e rapida di scaricatori con LifeCheck RFID. L'indicazione di funzionamento e di carica nonché l'indicazione del risultato della verifica LifeCheck sono realizzate tramite LED. Il DRC LC M1+ è dotato di un sensore LifeCheck RFID con funzione di innesto a scatto.

Tipo	**DRC LC M1+**
Art.	**910 655**
Controllo di	BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Prova di BXT ML EX	**BLITZDUCTOR XT ML EX solo per atmosfera non esplosiva!**
Alimentazione (contenuta nella confezione)	batteria Li-Poymer
Frequenza di trasmissione RFID	125 kHz
Indicazione dei valori di misura	LED
Tempo di prova	tipicamente 3-10 sec.
Temperatura d'esercizio	-20 °C ... +60 °C
Test batteria	spegnimento automatico a batteria scarica
Lunghezza cavo al sensore LifeCheck	ca. 1000 mm
Dimensioni: sensore LifeCheck	90 x 51 x 12 mm
Dimensioni: palmare	122 x 69 x 33 mm
Materiale compreso nella fornitura	Palmare, sensore LifeCheck BXT, alimentatore per spina con adattatori internazionali, cavi USB, modulo di prova come riferimento, valigia per la custodia
Dimensioni: valigetta di trasporto	275 x 230 x 83 mm

Masterdata	
Peso netto	834,6 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364149250
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90308900

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento