
Elementi di connessione lato terra per quadri elettrici e linee aeree

UEK 25 HG (774234)

- Dispositivi di messa a terra e in corto circuito possono essere assemblati online tramite il configuratore EuK





*) campo di serraggio e sezione corda per morsetti UNI su:

punto fisso a sfera ∅	connessione a T larg. collo	campo di serraggio Td/Pt	sezione corda
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	16 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	25 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	35 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	50 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	70 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	–	95 mm²
–/25/30 mm	–	–	120 mm²
–	–	–	150 mm²

Dimensioni

Tipo	**UEK 25 HG**
Art.	**774234**
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100)
Gamma di temperatura	–25 °C ... +55 °C
Per punto fisso a sfera Ø	20 / 25 mm
Campo di serraggio per perno a T	15 mm
Materiale corpo serraggio	**lega Cu/gal Sn**
Campo di serraggio per Td / Pt	20 mm
Materiale codolo	**lega Cu/gal Sn**
Materiale piastra di pressione	**Fe/gal Zn**
Antirotazione	PK1
Materiale galletto	**lega Cu/gal Sn**
Per sezione corda Cu	16 ... 120*) mm²
Corrente max di cortocircuito I_k 0,5 s	33,5 kA
Corrente max di cortocircuito I_k 1 s	23,7 kA
Materiale ganascia	**E-Cu/gal Sn**
Materiale rondella di fresatura	**Acciaio, temprato/nichelato**
Materiale molla	**acciaio per molla**

Masterdata	
Peso netto	771,6 g/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364114593
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) Vedi tabella del campo di serraggio e sezione trasversale massima della corda per pinze universali

La corrente max di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra ed in corto circuito!

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento